

BlueRetro GC 4P Wireless Controller Adapter



ポイント

- ・簡単取り付け
- ・簡単接続
- ・現行機のコントローラーを使用できる

キット付属品



•取扱説明書

使い方

①



GC にアダプターを差す。

赤:1 P

緑:2 P

黄:3 P

白:4 P

②



GC の電源を入れると
赤と青のランプが点きます

③



EN ボタン:リセットします。
BOOT :接続ボタン
短く押す:接続している機器
の接続を切ります
3 秒押す:機器接続モード
二台目以降接続時にも必要です。
長く押す:デフォルト設定に戻す

④



接続すると青ランプが消えて上の
ランプが点灯します。
左から1Pです

⑤

本体右側 type-C ポートは
アップデート用
なので使えません

各コントローラー接続の仕方 PS4



- ①BOOT ボタンを押す
- ② コントローラーのシェアか PS ボタンを押す

PS5



- ①BOOT ボタンを押す
- ② コントローラーのシェアか PS ボタンを押す

XBOXone～seriesX/S



- ①BOOT ボタンを押す
- ② コントローラーの SYNC ボタンを押す

Wii&WiiU



- ①BOOT ボタンを押す
- ②コントローラーの SYNC ボタンを押す

Switch Joycon



- ①BOOT ボタンを押す
- ②コントローラーの SYNC ボタンを押す

Switch プロコン



- ①BOOT ボタンを押す
- ②コントローラーの SYNC ボタンを押す

PS3



- ①SixaxisPairTool をインストール
PC とコントローラーアダプター
を接続
- ② ブラウザで <https://blueretro.io/>
に接続
- ③BlueRetro System manager を開く
- ④Connect BlueRetro を押す
- ⑤ BD_ADDR の数値を控える
(xx:xx:xx:xx:xx:xx)
- ⑥SixaxisPairTool を開き先ほどの
数値を入力する
- ⑦BOOT ボタンを押す
- ⑧ コントローラーの SYNC ボタン
を押す